Fali érzékelő

A TAC fali érzékelője pontos és megbízható módon méri a belső léghőmérsékletet. A beágyazott hőmérsékletérzékelő-elem magas hővezető képességű környezetben található a jó hőátviteli karakterisztika miatt. A készülékház vonzó megjelenésű, jól szellőző műanyag burkolattal rendelkezik. Az egyedi, két részből álló kialakítás megkönnyíti az érzékelő cseréjét. A fedlapot csavarokkal rögzítik az alaplaphoz.

Az érzékelő csak belső térben használható. Nem alkalmas kondenzálódó környezetben történő használatra

Működési tartomány:	0°C–+40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Pontosság:	+/- 0,2 °C legalább 5 évig
Vezetékspecifikáció:	0,2, 0,3, 0,5, 0,8 mm^2, 2 eres, árnyékolás nélküli
Méretek (magasság x szélesség x mélység):	115 mm x 89 mm x 20 mm

Fali érzékelő TAC logóval	**TTS-S-1**
Fali érzékelő TAC logó nélkül	**TTS-S-B-1**

Sensor Plus

A Sensor Plus kombinálja a fali érzékelő pontosságát és megbízhatóságát, kiegészítve egy alapjelállító potenciométerrel, felülbíráló gombbal és egy programozható LED-del.

A készülékház vonzó megjelenésű, jól szellőző műanyag burkolattal rendelkezik. Az egyedi, két részből álló kialakítás megkönnyíti az érzékelő cseréjét. A fedlapot csavarokkal rögzítik az alaplaphoz. Az érzékelő csak belső térben használható. Nem alkalmas kondenzálódó környezetben történő használatra. A modellhez a $ROAMIO_2$ eszköz csatlakoztatható.

Működési tartomány:	0°C – +40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Pontosság:	+/- 0,2 °C legalább 5 évig
Vezetékspecifikáció:	0,2, 0,3, 0,5, 0,8 mm^2, 5 eres, árnyékolás nélküli
Csúszka állítási tartománya:	200–2,000 ohms, +/- 20%
LED:	0-5 VDC 7 mA esetén
Méretek (magasság x szélesség x mélység):	115 mm x 89 mm x 28 mm

Sensor plus logóval	**TTS-SE-1**
Sensor plus logó nélkül	**TTS-SE-B-1**

Smart Sensor

A TAC Smart Sensor egy vonzó megjelenésű kijelző és egy hőmérséklet-érzékelő kombinációja, mellyel költséghatékonyan módosíthatja a felhasználó a vezérlőhöz csatlakoztatott berendezés működési paramétereit. I2 vezérlőkkel való alkalmazásra fejlesztették ki, helyi vezérlési és megjelenítési funkciókra is használható.

Az alapmodell 2 karakteres LED-es kijelzővel és 6 nyomógombbal rendelkezik, melyek programozhatóak. Ezzel a készülékkel a felhasználók állíthatják az alapjeleket, ellenőrizhetik a jelenlétet és ki/be kapcsolhatják a berendezést.

Egy továbbfejlesztett verzió 4 digites LCD kijelzővel rendelkezik, mely a következők megjelenítésére alkalmas: %, Set point, Cool, Heat, Fan, OA és SP.

A funkciógombok számos funkcióra programozhatóak: zónák foglaltságának vezérlésére, vészhelyzet jelzésére, felülbírált működési idő állítására, biztonságtechnikai partíciók élesítésére és feloldására. A funkciógombok és a kijelző programozása Plain English programozási nyelven végezhető el. Mindkét verzióhoz csatlakoztatható a ROAMIO$_2$ szervizeszköz.

Működési tartomány:	0°C– +40°C 10-95% RH (nem kondenzálódó)
Vezetékspecifikáció:	0,2, 0,3, 0,5 vagy 0,8 mm^2, 3 eres, árnyékolás nélküli
Csúszka állítási tartománya:	200–10,200 ohms, +/- 0,2%
LED:	0-5 VDC, 7 mA esetén
Pontosság:	+/-2°C legalább 5 évig
Méretek (magasság x szélesség x mélység):	115 mm x 89 mm x 27 mm

Smart Sensor LED kijelzővel és TAC logó	**TTS-SD-LED-1**
Smart Sensor LCD kijelzővel és TAC logó	**TTS-SD-LCD-1**
Smart Sensor LED kijelzővel, logó nélkül	**TTS-SD-LED-B-1**
Smart Sensor LCD kijelzővel, logó nélkül	**TTS-SD-LCD-B-1**
Buffer kártya Smart Sensorhoz LED/LCD	**TTS-SD-INFBUF**