## CX9702 beléptetésvezérlő

Kis méretű, személyzet nélküli vagy távoli helyszíneken való alkalmazásokhoz tervezték. A CX9702 beléptetésvezérlő hálózatos elektronikus beléptetésvezérlésre, hőmérséklet-szabályozásra, riasztásmonitorozásra alkalmas, egyszerű és költséghatékony vezérlő. Önálló működésre alkalmas eszköz, mely 2 ajtót képes vezérelni. 4 felügyelt bemenettel, 4 univerzális bemenettel és 2 digitális kimenettel rendelkezik épületgépészeti berendezések vezérléséhez. A ráépített Infinet buszon keresztül a rendszer bővíthető további 4 db Infinet vezérlővel.

A CX9702 része lehet az integrált Continuum létesítménymenedzsment rendszernek, és felügyelhető, illetve irányítható a Continuum CyberStation felügyeleti munkaállomáson vagy a web.Clienten keresztül. A dinamikus grafikus képernyőkön keresztül a felhasználó riasztásokat kezelhet, megjelenítheti az élő paramétereket és módosíthatja az alapjeleket. A biztonságtechnikai beállítások módosíthatóak, hozzáférések adhatók, illetve visszavonhatók. A digitális videórendszerhez kapcsolódva az eszközben észlelt riasztás felugró kameraképet eredményezhet a munkaállomás képernyőjén.

- *Egyszerű, gazdaságos megoldás kis, kezelő néküli vagy távoli telekom alkalmazásokhoz:*
  - *Riasztásfelügyelet*
  - *Beléptetésvezérlés*
  - *Hőmérséklet-szabályozás*
- *TCP/IP kommunikáció az Ethernet hálózatba szervezéshez*
- *Hőmérséklet, páratartalom, tűzjelzés és energiafelhasználás monitorozása az univerzális bemenetekkel*
- *SNMP kompatibilis – Riasztások kezelését teszi lehetővé a más gyártók hálózati rendszereivel*
- *Támogatja a web.Client felhasználói felületet*
- *Continuum Infinet vezérlőkkel bővíthető*
- *Normál és szünetmentes tápellátás biztosítása a zárakhoz, olvasókhoz perifériákhoz*
- *Össz adatpontszám: 8 bemenet, 2 kártyaolvasó bemenet, 4 kimenet*

| **Műszaki jellemzők** | |
|---|---|
| Tápellátás: | 115/230 VAC, 50/60 Hz, 115 VA fogyasztás |
| Periféria tápellátás: | 30 W, 5 V/12 V/24 V (az összfogyasztásba beleszámolva), olvasók, zárak |
| Túlterhelésvédelem: | 1,5 A 3AG biztosítékkal védve, 1500 V transzformátorszigetelés. MOV védett |
| Akkumulátor: | 1 db, 12 V / 7,0 Ah elem (készülékház alatt) |
| Memória: | SDRAM: 32 MB; Flash: 4 MB |
| Tárhely: | 200 000 kártya rekord, 2 000 esemény |
| Szoftver kompatibilitása: | CyberStation 1.53 vagy magasabb verzió |

| **Be/kimenetek** | |
|---|---|
| Kártyaolvasó típusok: | Wiegand swipe és proximity olvasók, billentyűzetek, melyek támogatják a Wiegand 8-bites burst formátumot. ABA mágnescsíkos kártyák. |
| Kártyaolvasó tápellátás: | 5 V, 120 mA esetén; 12 V, 180 mA esetén biztosított, választható |
| Zárvezérlő kimenetek: | 2 C típusú relé, felülbíráló kapcsoló nélkül. Általános célú digitális kimenetként is használható. |
| Ajtózár tápellátás: | 12 V – 1 A, 24 V – 300 mA kimenetenként, biztosított, kiválasztható A táp a jumper eltávolításával megszakítható. |
| Digitális relékimenetek: | 2 típusú C relé, kézi állítási lehetőséggel |
| Kimenet állapotának kijelzése: | LED |
| Relékontaktus terhelhetőség: | 3 A, 24 VAC esetén; 3 A, 30 VDC esetén |

**CX9702 beléptetésvezérlő** **CX9702**

2 olvasó bemenet, 8 bemenet 4 DO, 10/100bT nyílt rendszerű

**CX9702 beléptetésvezérlő** **CX9702-4**

2 olvasó bemenet, 8 bemenet 4 DO, 10/100bT nyílt rendszerű, 4 Infinet node